

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/czujnik-fotoelektryczny-xu5-odbic-luminescencyjny-sn-80mm-12-24vdc-m12-xu5m18u1d-p-107051.html>



Czujnik fotoelektryczny XU5 odbiciowy luminescencyjny Sn 80mm 12..24VDC M12 XU5M18U1D Schneider Electric

Cena brutto	7 246,92 zł
Cena netto	5 891,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	XU5M18U1D
Kod EAN	3389110178265
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu


- Czas reakcji [ms]: 0.5000
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Długość czujnika [mm]: 95
- Funkcja przycisku: Tryb jasny
- Indeks producenta: XU5M18U1D
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Klasa ochrony laserowej: Brak
- Klasa ochrony sprzętu: Klasa ochronności 0
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Maksymalna odległość przełączników [mm]: 80
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Materiał koszulki kabla: Inne
- Materiał obudowy: Metal
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Procedura nastawiania: Nastawa ręczna
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny (NO)
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Inne
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj napięcia: DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Szerokość przycisku/klawisza [mm] do: 80
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Temperatura otoczenia [°C] do: -25
- Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1: 1



- Typ oświetlenia: Inne
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Z funkcją czasową: Tak
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSL: Nie
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12

Dowiedz się więcej

Tabela: przegląd i szybki dobór.



Łączniki krańcowe: OsiSense XC

Czujniki ultradźwiękowe: OsiSense XX

Widelki: OsiSense XUV

Czujniki ciśnienia: OsiSense XM

Czujniki indukcyjne: OsiSense XS

Czujniki fotoelektryczne: OsiSense XU



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
