

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/czujnik-fotoelektryczny-xub-multi-90o-sn-0-7m-12-24vdc-m12-xub0apswm12-p-113913.html>



Czujnik fotoelektryczny XUB, multi , 90°, Sn 0..7m, 12..24VDC, M12 XUB0APSWM12 Schneider Electric

Cena brutto	466,31 zł
Cena netto	379,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	XUB0APSWM12
Kod EAN	3389110148367
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu


- Czas reakcji [ms]: 2
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 250
- Długość czujnika [mm]: 92
- Funkcja przycisku: Tryb ciemny
- Indeks producenta: XUB0APSWM12
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Klasa ochrony laserowej: Brak
- Klasa ochrony sprzętu: Klasa ochronności 0
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Maksymalna odległość przełączników [mm]: 2000
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Materiał koszulki kabla: Inne
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Procedura nastawiania: Teach-In
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Rodzaj funkcji przełączania: Programowalny/konfigurowalny
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Inne
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj napięcia: DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Temperatura otoczenia [°C] do: -25
- Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1: 1
- Typ oświetlenia: Światło czerwone spolaryzowane
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie




- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSL: Nie
- Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym: Nadajnik i odbiornik
- Znamionowa strefa działania [mm]: 1500
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12

Dowiedz się więcej


Tabela: przegląd i szybki dobór.




Łączniki krańcowe: OsiSense XC



Czujniki ultradźwiękowe: OsiSense XX




Widelki: OsiSense XUV



Czujniki ciśnienia: OsiSense XM



Czujniki indukcyjne: OsiSense XS



Czujniki fotoelektryczne: OsiSense XU





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
