




Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/stycznik-mocy-i500a-ac-3-bez-cewki-lc1f500-p-122035.html>



Stycznik mocy I=500A [AC-3], bez cewki LC1F500 Schneider Electric

| | |
|----------------|--|
| Cena brutto | 27 354,81 zł |
| Cena netto | 22 239,68 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | Towar na zamówienie |
| Kod producenta | LC1F500 |
| Kod EAN | 3389110122169 |
| Producent | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Twoje korzyści | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  DARMOWA wysyłka od 500 zł netto </div> <div style="text-align: center;">  Gwarancja BEZPIECZENSTWA </div> <div style="text-align: center;">  BEZPŁATNE wsparcie techniczne </div> </div> |

Opis produktu

- Indeks producenta: LC1F500
- Liczba styków głównych zwiernych: 3
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe
- Wersja modułowa: Nie
- Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 250
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: -
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V [A]: 700
- Znamionowy prąd pracy Ie przy AC-3, 400 V [A]: 500

Styki pomocnicze

Czy styczniki serii F mają styki pomocnicze zamontowane w standardzie?

Nie, **styczniki serii F** nie posiadają styków pomocniczych w standardzie tak jak styczniki serii D. Styki pomocnicze należy zamówić pod oddzielnymi numerami katalogowymi np: LADN10 - 1 styk NO LADN01- 1 styk NZ LADN11- 2 styki 1NO+1NZ LADN20 - 2 styki 1NO LADN02 - 2 styki 1NZ LADN22 - 4 styki 2NO+2NZ LADN13 - 4 styki 1NO+3NZ LADN31 - 4 styki 3NO+1NZ LADN40 - 4 styki 4NO LADN04 - 4 styki 4NZ. Standardowy **stycznik LC1F** ma dwa miejsca dla styków podwójnych i poczwórnych po prawej stronie i jedno miejsce dla styków pojedynczych po lewej stronie (patrząc od frontu aparatu).

| Moduły zestyków pomocniczych | | | | |
|------------------------------|----|------------------|------|----|
| bezzwłoczne | | | | |
| Zestyki | | Numer katalogowy | Zest | |
| NO | NC | | | NO |
| 1 | - | LAD-N10 | | 1 |
| - | 1 | LAD-N01 | | 2 |
| | | | | - |
| | | | | |



Moduły zestyków pomocniczych

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| 2 identyczne styczniki z zaciskami śrubowymi, montowane poziomo | | |
| z zestawem blokady elektrycznej dla styczników | | |
| Typ stycznika | Zestaw połączeń obwodów głównych | Blokada mechaniczna |
| LC1-F115 | LA9-FF976 | LA9-FF970 |
| LC1-F150 | LA9-F15076 | LA9-FF970 |
| LC1-F185 | LA9-FG976 | LA9-FG970 |
| LC1-F225 | LA9-F22576 | LA9-FG970 |
| LC1-F265 | LA9-FH976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F330 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F400 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F500 | LA9-FK976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F630 lub LC1-F800 | LA9-FL976 | LA9-FL970 |