

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/czujnik-pojemn-xt1-cylin-m12-l50mm-nierdz-sn2mm-przew-2m-xt112s1pal2-p-110609.html>




Czujnik pojemn. XT1, cylin. M12, L50mm, nierdz., Sn2mm, przew. 2m XT112S1PAL2 Schneider Electric

Cena brutto	1 284,98 zł
Cena netto	1 044,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	XT112S1PAL2
Kod EAN	3389119025805
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne


Opis produktu

- Częstotliwość przełączania [Hz]: 300
- Długość czujnika [mm]: 50
- Indeks producenta: XT112S1PAL2
- Kaskadowość: Nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Materiał obudowy: Metal
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Odporność na ściskanie: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Powłoka obudowy: Inne
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Rodzaj napięcia: DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Strefa działania [mm]: 2
- Średnica czujnika [mm]: 12
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24

Dowiedz się więcej



Łączniki krańcowe: OsiSense XC




Czujniki ultradźwiękowe: OsiSense XX




Widelki: OsiSense XUV



Czujniki ciśnienia: OsiSense XM



Czujniki indukcyjne: OsiSense XS



Czujniki fotoelektryczne: OsiSense XU





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
